

## GLOBO 4160CX:

Встроенный декодер : CONAX  
Количество картоприемников : 1  
Количество слотов под модули : нет  
Количество тюнеров : 1  
Количество каналов : 4000  
Модулятор: ЕСТЬ  
RCA : есть  
SCART: есть  
Компонентный выход : через SCART  
SPDIF: нет  
RS-232: есть  
0/12 V: есть  
Цвет : серебро/черный  
Дисплей LED  
Стандарт системы: Полностью совместима с MPEGII/DVB  
Количество каналов: 4000 каналов ТВ и радио  
Входная частота : 950~2150МГц  
Контроль конвертера : DiSEqC1.0/1.2, USALS  
Питание конвертера : 13В/18В (макс. 500мА)  
Переключение конвертера :22кГц  
Модуляция : QPSK (SCPC, MCPC )  
Symbol Rate : 2~45Mbps  
Формат видео : MPEG-II Main profile/Main level  
Формат аудио : MPEG-II layer I&II  
Aspect Ratio : 0,672967593  
Частота стробирования аудио 32,44.1, 48kHz  
Тип звука : Mono, Dual Mono, Stereo, Joint stereo  
Формат изображения :720x576(PAL), 720x480(NTSC)  
Процессор :ALI 3329 СА  
SDRAM : 64Mbits  
FLASH: 16Mbits  
Питающее напряжение:100~250В АС, 50/60Гц  
Потребляемая мощность : макс. 30 Вт  
Температура работы : 5~45  
Дисплей LED : 4-цифровой, 7-сегментный  
Вес: 2.0 кг  
Размеры : 220x150 x40  
Вход спутниковой антенны : типа F (цифровой)  
Выход Loop спутниковой антенны : 950-2150МГц  
RS232 9-pin типа D Rs232 DCE serial port  
Scart : TV/VCR  
Видео : Composite Video I/O, RGB, CVBS  
Аудио : RCA левый аудиоканал, RCA правый аудиоканал  
Выход напряжения : 0/12В  
Модулятор : UHF каналы 21-69 (опция)  
Оптический выход аудио : S/PDIF